

ソーラーで充電!
エコシェアリング・de・ちくでん

LDP400-EH

ECO HOLDINGS

ソーラー2ch 入力で
急速充電対応!!
晴天時 最速 1.5 時間で満充電
(SunMan SMD160W × 2 枚を入力時)

太陽電池で防災電源!!

- ・ LDP400-EH 本体に、太陽電池からの充電に対応したコネクタを用意
- ・ 100V 電源からの充電も可能 (アダプタ付ケーブルが付属)
- ・ 本体に必要な機器を内蔵しているため充電時や電源として使用する際に他に必要なものはありません (太陽電池用の 5m 延長ケーブルが付属)
- ・ USB2.1A が 2 口、100V コンセント 2 口
- ・ ハンドルは 2 本なので 2 人での持ち運びも可能
- ・ 太陽電池とのセット品もご用意しています

正弦波インバータを搭載。100V 電源として使用する際、一般家庭で使用されている家電ほもちろん、パソコン、医療機器、冷蔵庫、テレビなども 400W の範囲内で使えます。
「エコシェアリング・de・シリーズ」はさまざまな分野のフィールドをシェアし、再生可能エネルギー活用する応用技術システムです。

ソーラー式バッテリー電源装置 LDP400-EH



【仕様】

名称	ソーラー式バッテリー電源装置
型式	LDP400-EH
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 12V / 40Ah (480Wh)
ソーラー接続コネクタ	MC3 コネクタ2ライン (+/-/+/-)
AC100V 出力コンセント	正弦波 AC100V (インバータ出力, max400W)
USB 出力	USB コンセント 2 口 (2.1A / 2.1A)
付属品 (充電器)	DC13.6V 7.5A (最大 102W) 充電時間約 6 時間
外形寸法 (mm)	W190xL330xH360
質量	約 14kg

仕様及びデザインは予告なく変更になる場合があります。